

مديرية التربية لولاية تبسة

متوسطة بو طريف على -
بو خضرة -

مطوية في التربية تكنولوجية

مهدأة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط

**هل اختار طريق النجاح لن يرضى له بدلاً ومن
وضع لنفسه هدفًا لن يلتقي كثيراً إلى الوراء**


إعداد الأستاذ : شرفى عبد الرزاق

١

٥٢ ميدان الظواهر الكهربائية

١

الوحدة ٠١: الشحنة الكهربائية : دراسة الشحنات الكهربائية في حالة سكون (تولد في العازل).
الكهرباء الساكنة : هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على جسم نتيجة انتقال الالكترونات منه أو إليه أو فيه.



طرق التكهرب : -١- الدلك ، -٢- التاثير -٣- التلامس .

أنواع الكهرباء : -١- كهرباء ذات شحنة كهربائية موجبة (+). -٢- كهرباء ذات شحنة كهربائية سالبة (-).

التجاذب و التناول: الأجسام المشحونة بنفس النوع تجذب ، والمشحونة بنوع مختلف تبتعد .

٢

الوحدة ٠٢ : التموزج المبسط للذرّة

بنية الذرة : تتكون الذرة من نواة مركبة ذات شحنة موجبة، تدور حولها إلكترونات ذات الشحنة السالبة وهي متعدلة كهربائياً.

الشحنة الكهربائية للإلكترون: $C = 10^{-19} \times 1.6 e^-$ (وحدتها هي: الكولوم).

ظاهرة التكهرب : يشحن طرف الإبوبنيت عند دلكه بقطعة من الصوف سلبياً. وهذا يعود إلى انتقال الإلكترونات من الصوف إلى الإبوبنيت! أما عند ذلك قصيباً زجاجياً بقطعة صوف فإنه يشحن إيجاباً لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف

٢*التكهرب بالملمس : إذا لمس جسم مشحون بشحنة كهربائية موجبة أو سالبة جسماً آخرًا متعادل كهربائياً، فإن هذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية من نفس النوع فيحدث تناول بينهما .

٣*التكهرب بالتأثير: عند تأثير جسم مشحون من جسم متعادل كهربائياً، فإن هذا الأخير تذهب عليه عكس الشحنة فيحدث تجاذب .

٣

الوحدة ٠٣: التيار الكهربائي المتناوب

التيار الكهربائي المتناوب: ينتج عند تحريك قضيب مقنطسيي أمام وشيعة حيث المقناطيس محرك و الوشيعة محركة ، وتسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي.

التيار المستمر	التيار المتناوب
رمزه : ~	=
انتقال I من + إلى -	تتغير عدة مرات في ثانية
شدة: ثابتة	تتغير شدته وتواتره
انحراف الابرة المعقّطة	تهتز الابرة المعقّطة
المصدر H_2O المهبط	صعود الغازين في كلا المسربين
مصادره: البطاريات، الأعمدة ...	مصادر: المنوبات، الدينامو...

٢

خصائص التوتر الكهربائي المتناوب :

التوتر الأعظمي = عدد التدرجات × الحساسية العمودية .

$$U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2}$$

الدور = عدد التدرجات × الحساسية الأفقية

$$f = 1/T$$

التوتر : وحدة الهرتز Hz يعطي بالعلاقة :

$$I_{\max} = I_{\text{eff}} \times \sqrt{2}$$

الشدة المنتجة للتيار المتناوب :

الوحدة ٤ : الأمان الكهربائي

مأخذ التوتر الكهربائي في الشبكة الكهربائية :

*تكشف عن مراتب المأخذ الكهربائي بي: الألوان، مفك براغي، الكاشف أو أجهزة القياس.

العنصر	وظيفته
القطاعة	تركيب دائماً في سلك الطور للحماية
المنصهرة	تركيب دائماً في سلك الطور لحماية الأجهزة من التلف.
المأخذ الأرضي	يحمي الأشخاص من الصعق، ويمرر التيار المتسرب في الأرض
القاطع التفاضلي	يركب بعد العداد الكهربائي وفتح الدارة الكهربائية المنزلية بسرعة في حالة استقصارها، وجود شدة زائدة أو تسرب التيار

اخطر التيار الكهربائي : الصعق الذي يؤدي إلى الموتـ الحرائق و الانفجاراتـ فقدان الوعيـ توقف التنفس بسبب تشنج العضلاتـ توقف الدورة الدمويةـ

بعض الاحتياطات الأمنية :

- التغليف الجيد للأسلاك ووضع نوافل مناسبة. تركيب منصهرات مناسبة.
- توصيل الشبكة بقاطع آلي حساس مناسب. توصيل الدارات بمأخذ أرضي.
- توصيل سلك الطور بالقطاعةـ قطع التيار أثناء التصلیحـ مبللةـ
- عدم لمس الأسلاك الكهربائية العارية أو الملقاة على الأرض أو الأجهزة والأيدي مبللةـ

- عدم لمس شخص مكهرب بل يجب قطع التيار مباشرة

٥٢ ميدان المادة وتحولاتها

١ الوحدة ٠١: الشاردة و المحلول الشاردي

المحلول المائي : يتكون من مذيب(ماء مقطّر) + مذاب .

المحلول الجزيئي : غير ناقل للتيار الكهربائي (مثل : ماء + سكر).

المحلول الشاردي : ناقل للتيار (مثل محلول ملح الطعام $Na^+ + Cl^-$)

الشاردة : هي ذرة (أو مجموع من الذرات) فدت أو اكتسبت الكترون أو أكثر

***الشاردة البسيطة الموجبة** مثل: $Cu^{2+}; H^+; Fe^{3+}; Zn^{2+}, Na^+$

***الشاردة البسيطة السالبة** مثل: $F^-, Cl^-, S^-, N^{3-}, Br^-$

***الشاردة المركبة** مثل: OH^-, CO_3^{2-}, NO_3^- ; SO_4^{2-}


٣

الصيغة الإحصائية و الصيغة الشاردية لمركب شاردي :



اسم المركب	الصيغة الإحصائية	الصيغة الشاردية
كلور الحديد الثلاثي	$FeCl_3$	$(Fe^{2+}, 2Cl^-)$
حمض كلور الماء	HCl	(Cu^{2+}, SO_4^{2-})

٢ التحليل الكهربائي البسيط

• تتوجه الشوارد السالبة نحو المصعد (+) لتفقد عند الكترونات




• تتوجه الشوارد الموجبة نحو المهدب (-) لتنكب الكترونات




٣

٣ التفاعلات الكيميائية


• تفاعل محلول حمضي مع معدن مثل : تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد.



• تفاعل محلول ملحي مع معدن مثل : تفاعل حمض كلوريات النحاس مع معدن الحديد



• تفاعل محلول حمضي مع ملح مثل : تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم



الكشف عن الأفراد الكيميائية :

لون الراسب	الكتافش	الشاردة
أخضر	هيدروكسيد الصوديوم $(Na OH)$	الحديد الثنائي Fe^{2+}
أحمر		الحديد الثلاثي Fe^{3+}
أزرق		النحاس Cu^{2+}
أبيض		الألمانيوم Al^{3+}
أبيض		الزنك Zn^{2+}
أبيض يسود في الضوء $AgNO_3$	أبيض يسود في الضوء $AgNO_3$	الكلور Cl^-
أبيض Ca^{2+}	أبيض Ca^{2+}	الكالسيوم
أبيض SO_4^{2-}	أبيض SO_4^{2-}	الكبريتات SO_4^{2-}
جير CO_3^{2-}	جير CO_3^{2-}	الكربونات CO_3^{2-}

٤ الوحدة ٠٤ : دافعة أرخميدس

- * شاقولية و موجهة من الأسفل الى الأعلى
- * شدتها تساوي نقل السائل المزاح
- نقطة التاثير تكون في مركز ثقل الجسم المغمور في السائل
- العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس :

كلما زادت دافعة أرخميدس زاد الحجم.

$$F_A = \rho \times V \times g$$

حيث :

$$V : \text{حجم الجزء المغمور من الجسم} = \text{حجم السائل المزاح } (m^3).$$

$$\rho : \text{الكتلة الحجمية للسائل } \left(\frac{kg}{m^3}\right)$$

٥ ميدان الظواهر الميكانيكية

١

الوحدة ٠١ : اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر

دور العين في الرؤية : تؤدي العين دورا هاما في رؤية الجسم بشكل مباشر إذ تبدو الأشياء المتماثلة مختلفة الأبعاد في حين يمكن تشوه الأشكال وتغيير أبعادها حسب موقع العين منها.

شروط الرؤية الكاملة : وصول كل الأشعة الصادرة من الجسم أو المنعكسة عليه إلى العين.

*تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه :

$\tan B = \frac{h}{L-d}$	$\tan \alpha = \frac{h}{L}$
$L = d \cdot \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$	$h = d \cdot \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$


الوحدة ٠٢ : صورة جسم معطاة بمرأة مستوية

خصائصها : منتظمة مع الجسم بالنسبة للمرأة ، لها نفس أبعاد الجسم ، معكوسة الجانبين .

الوحدة ٠٣ : قانون الإعكاس

قانون الإعكاس : القانون ١: يقع الشعاع المنعكس في المستوى الورود الذي يشمل الشعاع الوارد و الناظم على السطح العاكس للمرأة المستوية.

القانون ٢: زاوية الورود تساوي زاوية الإعكاس .



٦

٦ ميدان الظواهر الميكانيكية

١

الوحدة ٠١ : المقاربة الأولية للقوة

الجملة الميكانيكية : جسم أو جزء من جسم أو مجموعة أجسام معينة .

فائدتها : تحديد كل الأفعال التي يمكن أن تؤثر عليها .

تأثير الفعل الميكانيكي : يكون تأثير الفعل الميكانيكي على الجملة في تغيير حالتها الحركية أو تغيير شكلها وتأثير الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بفعل ميكانيكية تلاصمية أو بعيدة .

نمذجة الفعل الميكانيكي :

$$\text{شعاع القوة} : \overrightarrow{F_B} = -\overrightarrow{F_A}$$

$$\therefore \overrightarrow{F_B} = -\overrightarrow{F_A}$$

* مبدأ الغطين المتبدلين :

* قيمة القوة : تقاس بالربيعية وحدتها هي النيوتون (N).

٢

الوحدة ٠٢ : فعل الأرض (الثقل)

تعريف الثقل : هو الفعل الميكانيكي الذي تأثر به الأرض في جملة ميكانيكية و يرمز له \vec{P}

* خصائصه : يمثل شعاع دابيته مركز الجسم يتوجه نحو مركز الأرض و حامله مار من مركز الجسم والأرض .

* العلاقة بين الثقل والكتلة :

$$P = mg$$

٣

الوحدة ٠٣ : توازن جسم صلب

توازن جسم صلب خاضع لقوىتين : شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين :

$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \vec{0}$$

* مجموع شعاعي القوتين معروف :

$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{0}$$

* مجموع الأشعة معروف :

$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{F_3}$$

* تركيب قوتين : يكون مجموع قوتين يساوي قوة لها نفس خصائص القوة الثالثة

ومعاكس لها في الاتجاه ونكتب :

$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{F_3}$$

* تحليل قوة : يمكن تحليل القوة إلى مركبتين متتعامدين :

$$\overrightarrow{P_x} + \overrightarrow{T} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{P_y} + \overrightarrow{R} = \vec{0}$$

إعداد الأستاذ : شرفى عبد الرزاق

٥